

Реле контактора

Описание

- 4, 6, 8-полюсные устройства;
- управляющее напряжение переменного или постоянного тока;
- номинальный длительный ток $I_{th} = 16 \text{ A}$;
- установка на DIN-рейку или винтовое крепление.
- степень защиты: IP20

Подбор

Кол-во полюсов	Состав	Тип	Примечания
4 полюса	4 ЗК 3 ЗК 1 РК 2 ЗК 2 РК 1 ЗК 3 РК 4 РК	MR-4	На реле могут быть установлены дополнительные вспомогательные контакты
6 полюса	6 ЗК 5 ЗК 1 РК 4 ЗК 2 РК 3 ЗК 3 РК 2 ЗК 4 РК	MR-6	UA-2 устанавливается на устройство MR-4,
8 полюса	8 ЗК 7 ЗК 1 РК 6 ЗК 2 РК 5 ЗК 3 РК 4 ЗК 4 РК	MR-8	UA-4 устанавливается на устройство MR-4,



MR-4



MR-6



MR-8

Номинальные параметры

Номинальное напряжение изоляции, U_i			690 В пер. тока				
Номинальный длительный ток, I_{th}			16A				
Кол-во рабочих циклов			1800 рабочих циклов в час				
Износостойкость	Механическая	10 млн операций					
	Коммутационная	0.25 млн операций					
Тип			MR-4	MR-6		MR-8	
AC-15	Номинальный ток, (A)	120	6	6		6	
		240	3	3		3	
		380	1.9	1.9		1.9	
		480	1.5	1.5		1.5	
		500	1.4	1.4		1.4	
		600	1.2	1.2		1.2	
			MR-4	MR-4	UA-2	MR-4	UA-4
DC-13	Номинальный ток, (A)	125	1.1	1.1	0.55	1.1	0.55
		250	0.55	0.55	0.27	0.55	0.27
		400	0.31	0.31	0.15	0.31	0.15
		500	0.27	0.27	0.13	0.27	0.13
		600	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
Минимально допустимые напряжение и ток			24 В пост. тока, 10 мА.				



Напряжение цепи управления

пер. тока	50 Гц	24, 32, 42, 48, 80, 100, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 500, 550 В
	60 Гц	24, 48, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 480, 600 В
пост. тока	пост. тока	12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 В
Предельное напряжение		85 ~ 110%

(Примечание) См. подробно на стр. 22, 23

* При постоянном напряжении цепи управления соблюдайте полярность подключения катушки.