



УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТАКТ 55 С

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Указатель напряжения Контакт 55 С предназначен для контроля приближенного определения величины напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50Гц напряжением 24-380В и постоянного тока напряжением 24-250В, при температуре воздуха от +40°C до -45°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C.

Указатель обеспечивает светодиодную индикацию, позволяет определить полярность постоянного, фазу переменного напряжений и целостность электрических цепей с внешним сопротивлением (прозвонка).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон проверяемого напряжения, В	
- переменного тока	24-380
- постоянного тока	24-250
Максимальное сопротивление внешней цепи	10
при котором обеспечивается прозвонка, кОм, не менее	
Время зарядки от сети 220В, с	10-15
Время сохранения работоспособности	24
указателя после одной зарядки, час, не менее	
Количество замкнутых цепей, которое можно	30
прозвонить от одной зарядки, не менее	
Электрическая прочность изоляции корпуса, В, не	1000
менее	
Одноминутное испытательное напряжение при	600
роверке исправности схемы, В	
Ток потребления при максимальном рабочем	10
напряжении(380В +10%), мА, не более	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Указатель Контакт 55 С	1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 экз.
3. Чехол	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Указатель выполнен в виде двух щупов, соединенных между собой изолированным проводом: основного, в котором размещены индикаторные элементы

и вспомогательного.

На основном щупе расположены пять круглых окон с надписями 24, 220, 380,"-", "Test" в которых размещены светоизлучающие индикаторные элементы красного цвета, а также штыревой электрод надписью "Ph" и неоновая лампа в торцевой части щупа.

Вспомогательный щуп имеет элементы крепления для его фиксации на основном щупе в транспортном положении.

Корпуса щупов выполнены из цветного ударопрочного полистирола и снабжены упорами высотой 3 мм со стороны металлических электродов.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации указателя УХЛ категорий 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и не насыщеннаяарами кислот или щелочей в концентрациях, разрушающих металлы и органические материалы.

Определение состояния контролируемой цепи осуществляется при первом же кратковременном прикосновении электродами щупов к токоведущим частям электроустановки по комбинации светящихся индикаторных элементов в соответствии с табл. 1.

Величина напряжения	Переменное напряжение	Постоянное напряжение ("+" на основном щупе)
24 - 100В	○ ○ ● ● ○	● ● ● ● ○
110 - 250В	○ ○ ● ○ ○	● ● ● ○ ○
380 В	○ ○ ○ ○ ○	
Прозвонка цепей	○ ● ● ● ●	

Для работы указателя в режиме прозвонки цепей его необходимо предварительно зарядить от источника переменного тока напряжением 24-380 В или постоянного тока напряжением 24-250 В (в последнем случае основной щуп должен быть соединен с "+"источника).

Для определения фазы в цепях переменного тока основным щупом касаются контролируемой токоведущей части и прикасаются пальцем к металлическому штыревому электроду "Ph" на основном щупе, наблюдая пульсирующее свечение неоновой лампы в торцевой части основного щупа.

С помощью указателя в режиме прозвонки цепей можно проверить целостность обмоток электродвигателей, трансформаторов, пускателей, реле, а также полупроводниковых приборов: диодов, тиристоров и др.

При отрицательной полярности постоянного тока на основном щупе (светится индикаторный элемент "-") следует поменять местами щупы.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе работы с указателем запрещается прикасаться к неизолированным частям контактов-наконечников корпусов указателя. Безопасность при работе обеспечивается упорами на корпусах указателя.

По требованиям безопасности указатель соответствует ГОСТ 20493- 2001 и "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М.2003г.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Указатель напряжения Контакт 55 С заводской №_____ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ 3414-001-64478006-2015, выдержал испытания и признан годным для эксплуатации в электроустановках от 24 до 380В.

OTK _____

Дата изготовления "_____" 201 г.

8. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.

Хранение указателей по группе условий 3 ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие указателя напряжения Контакт 55С требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ 3414-001-64478006-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

10. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Изделие Контакт 55 С драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия
серийной продукции № РОСС RU.MH08.H28163

Адрес изготовителя : ООО "Электро Трейд"
125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 12
Тел/Факс: (495) 210-16-72
e-mail: elektrotrade@inbox.ru