

Белый	Слоновая кость	Графит	Алюминий	Шампань
-30 -65	-31 -62	-38	-33	-34

## Беспроводные механизмы (радиоуправление)

## Накладки



75888 -39

- Механизм беспроводного радиопередатчика
- применяется для управления работы жалюзи совместно с арт. 75886-39
  - применяется для управления работой механизмов в цепь питания которых может быть включен контакт арт. 75887-39
  - рабочая частота 868,3 МГц
  - дальность действия на открытом пространстве
  - возможен внутренний и накладной монтаж
  - возможно использование до 15-ти радиоприёмников арт. 75886, 75887-39
  - элемент питания тип CR2430 / 3 В

стр. 337



82895 -30 -31 -38 -33 -34  
Для использования функции выключателя



82896 -30 -31 -38 -33 -34  
Для управления жалюзи



75886 -39

- Механизм радиоприёмника для управления работой жалюзи
- применяется совместно с арт. 75888-39 ( до 15-ти шт)
  - рабочая частота 868,3 МГц
  - напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
  - двигатели мощностью 550 ВА
  - установка в стандартные монтажные коробки

75887 -39

- Механизм радиоприёмника для управления работой устройств в цепь питания которых, он может быть включен
- применяется совместно с арт. 75888-39 ( до 15-ти шт)
  - рабочая частота 868,3 МГц
  - напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
  - Типы нагрузок:
    - лампы накаливания и галогеновые лампы 230 В~ 2.6 кВт
    - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 ВА
    - галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 ВА
    - люминесцентные лампы (компенсированные светильники) без ПРА 600 ВА
    - люминесцентные лампы (некомпенсированные светильники) 1500 ВА
    - люминесцентные лампы с ЭПРА 520 ВА
    - энергосберегающие лампы 250 ВА
    - двигатели мощностью 1500 ВА
  - установка в стандартные монтажные коробки

стр. 337



82890 -38

- Выключатель беспроводной радиочастотный (РЧ).  
Запрограммированный передатчик, комбинируется с элементами приемного устройства 82880-38 или 75885-39.
- Частота 868.4 МГц.
  - Мощность: +5,5 dBm.
  - Батарея: требуется 2 круглые батарейки 3В, тип CR2032.
  - Зона действия: более 100 м свободного пространства.

стр. 338



82034 -38 -33 -34



82880 -38

- Розетка двухполюсная Schuko с радиочастотным приемником.
- Частота 868.4 МГц.
  - Максимальная мощность зарядки: 16 А резистивная.
  - Потребление: 31 мА/.
  - Напряжение в рабочем состоянии: 230±10% В 50-60 Гц.

стр. 338



82041 -38 -33 -34



82052 -38 -33 -34



75885 -39

- Приемник радиочастотный (РЧ).  
Функционирует совместно с передающими устройствами (макс. кол. 15).
- Частота 868.4 МГц.
  - Максимальная мощность зарядки: 5 А резистивная, (3 А индукционная)
  - Потребление: 31 мА/.
  - Напряжение в рабочем состоянии: 230±10% В 50-60 Гц.
  - Размеры: 32,75 x 27,50 x 36 мм.

стр. 339

