

БЛОК ПИТАНИЯ БП-2С

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания **нестабилизированное**. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -30 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	БП-2С
Напряжение питающей сети переменного тока, В	198...242
Выходное напряжение первого канала, В	12±0,5
Максимальный ток нагрузки первого канала, А	0,3
Выходное напряжение второго канала*, В	13±1,5
Максимальный ток нагрузки второго канала, А	0,8
Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт	20
Габаритные размеры (без шнура), мм	100 x 90 x 80
Масса, не более, кг	1,1

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения 13В.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2С	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

БЛОК ПИТАНИЯ БП-2С

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания **нестабилизированное**. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -30 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	БП-2С
Напряжение питающей сети переменного тока, В	198...242
Выходное напряжение первого канала, В	12±0,5
Максимальный ток нагрузки первого канала, А	0,3
Выходное напряжение второго канала*, В	13±1,5
Максимальный ток нагрузки второго канала, А	0,8
Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт	20
Габаритные размеры (без шнура), мм	100 x 90 x 80
Масса, не более, кг	1,1

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения 13В.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2С	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

БЛОК ПИТАНИЯ БП-2С

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания **нестабилизированное**. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -30 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	БП-2С
Напряжение питающей сети переменного тока, В	198...242
Выходное напряжение первого канала, В	12±0,5
Максимальный ток нагрузки первого канала, А	0,3
Выходное напряжение второго канала*, В	13±1,5
Максимальный ток нагрузки второго канала, А	0,8
Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт	20
Габаритные размеры (без шнура), мм	100 x 90 x 80
Масса, не более, кг	1,1

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения 13В.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2С	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

БЛОК ПИТАНИЯ БП-2С

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания **нестабилизированное**. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -30 до +40 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	БП-2С
Напряжение питающей сети переменного тока, В	198...242
Выходное напряжение первого канала, В	12±0,5
Максимальный ток нагрузки первого канала, А	0,3
Выходное напряжение второго канала*, В	13±1,5
Максимальный ток нагрузки второго канала, А	0,8
Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки, не более, Вт	20
Габаритные размеры (без шнура), мм	100 x 90 x 80
Масса, не более, кг	1,1

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения 13В.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2С	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.
- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **МЕТАКОМ БП-2С** требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.
ООО "Метаком-плюс"
Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.
www: <http://www.metakom-plus.ru>
e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар сертифицирован

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.
- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **МЕТАКОМ БП-2С** требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.
ООО "Метаком-плюс"
Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.
www: <http://www.metakom-plus.ru>
e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар сертифицирован

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.
- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **МЕТАКОМ БП-2С** требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.
ООО "Метаком-плюс"
Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.
www: <http://www.metakom-plus.ru>
e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар сертифицирован

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания и потребляемым током вашего изделия.
- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **МЕТАКОМ БП-2С** требованиям МТКМ.430600.001 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания **МЕТАКОМ БП-2С** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.
ООО "Метаком-плюс"
Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.
www: <http://www.metakom-plus.ru>
e-mail: os@metakom-plus.ru



Товар сертифицирован