


ЛУЧ-12-К
ЛУЧ-24-К
ЛУЧ-220-К
ЛУЧ-220-КР



Светильники аварийного освещения ЛУЧ-12-К, ЛУЧ-24-К, ЛУЧ-220-К, ЛУЧ-220-КР, предназначены для освещения путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также для подсветки первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей и т.д. Устанавливаются над дверными проемами, на стенах и потолках помещений, коридоров, проходов, над лестничными маршами, пандусами и другими препятствиями. В модификации ЛУЧ-220-КР изделия оснащены резервным источником питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЛУЧ-12-К	ЛУЧ-24-К	ЛУЧ-220-К	ЛУЧ-220-КР
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}	—	—
Напряжение питания переменного тока, В	—	—	220 ⁺³³ ₋₅₅	220 ⁺³³ ₋₅₅
Номинальный ток потребления, мА	40	20	—	—
Потребляемая мощность, ВА	—		5,0	5,0
Время непрерывной работы в автономном режиме, час, не менее	—		—	4
Степень защиты оболочки, IP	55		50	
Габаритные размеры, мм	133 x 133 x 79			
Масса, кг, не более	0,18		0,20	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ				
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55		-10...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90			

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

