

Цифровая комбинированная система **РАС-5000А** предназначена для построения многозоновых систем оповещения, музыкальной трансляции и громкоговорящей связи.

В устройстве предусмотрены CD/USB/MP3-проигрыватель, FM-тюнер, возможность подключения удаленных микрофонных панелей [RM-6024](#), кнопочный селектор на 24 зоны, встроенное перезаписываемое тревожное сообщение, возможность подключения прибора ОПС, 5 универсальных и 2 линейных входа, люминесцентный индикатор режимов работы, 3-полосный эквалайзер, генератор сигналов гонга и сирены, возможность удаленного управления с помощью компьютера.

Блок РАС-5000А имеет встроенное зарядное устройство, которое используется для поддержания АКБ резервного питания в заряженном состоянии.

Суммарная выходная мощность встроенных усилителей мощности составляет 600 Вт (2x300 Вт). При необходимости наращивания мощности трансляционной системы могут быть подключены внешние усилители мощности.

Комбинированная система РАС-5000А может эксплуатироваться как настольный микшер-усилитель, либо, при необходимости, может быть установлена в 19-ю стойку.

Количество линейных входов	2
Функция автоматического оповещения	есть
Количество зон	24
USB-порт	есть
Внутренняя флеш-память (DRP)	есть
CD-привод	есть
Диапазон рабочих температур	-10...+40 °С
Напряжение питания	220 В 50 Гц или 24 В пост. тока
Тюнер	есть
Максимальная выходная мощность	600 Вт
Масса (нетто)	12 кг
Кронштейн для установки в 19"-й шкаф	есть
Резервное питание от АКБ	есть
Количество универсальных входов	5
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	440×192×412 мм
Количество микрофонных входов	1