

Замок "ML Цифрал/К"

Электромагнитный замок «ML Цифрал/К» предназначен для использования в домофонных системах и системах контроля доступа, в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному дверному механизму.

Замок имеет **встроенную кнопку аварийного выхода**.

Этот замок без электронной платы для использования с оборудованием, имеющим встроенные схемы управления и размагничивания электромагнитного замка.

Электромагнитный замок является устройством, блокирующим открывание двери посредством электромагнитной силы, и может работать с домофонами, кодовыми панелями и другими устройствами, имеющими на своем выходе нормально открытые контакты, или подающие постоянное напряжение величиной не ниже +9 В и длительностью не менее 0,5 сек.

Антивандальный металлический корпус выполнен из высокопрочных материалов. Устанавливается на любой тип двери. Посадочные места аналогичны существующим стандартам на замки ML.

В комплект замка входят электромагнит, якорь, крепежный уголок и набор спецкрепежа со спецключом.

Замок может работать с домофонами, кодовыми панелями и другими устройствами, не имеющими встроенных контроллеров для ключей, или как самостоятельное электронное ключевое устройство. Во втором случае замок комплектуется лужой-считывателем для контактных цифровых ключей.

Замок можно комплектовать контроллерами ["Цифрал/Г"](#) (регулирование длительности открывания замка) и ["Цифрал/ТС-01"](#)

Характеристики

Сила удержания: 450 кг.

Напряжение питания: =12 В.

Ток потребления: 0,6 А.