



CONVERSION KIT K-303

О продукте

Блоки аварийного питания (БАП) могут устанавливаться в ламповые светильники, в которых изначально не было установлено БАП, как производства компании «Световые Технологии», так и сторонних производителей. Может применяться как с обычным, так и с электронным балластом. Для заказа ламповых светильников компании «Световые Технологии» с уже установленными БАП, необходимо указать артикул светильника плюс ES1 (обозначение модификации с БАП).

Установка

Устанавливается в корпус светильника.

Комплект поставки

Продукт представляет собой набор комплектующих: блок аварийного питания, индикатор заряда (зеленый

светодиод), Ni-Cd аккумулятор, наклейка А (для идентификации светильников аварийного освещения).

Конструкция

Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO.

Оптическая часть

Блок встраивается в светильник с люминесцентными лампами мощностью от 6 до 58 Вт и обеспечивает работу в аварийном режиме одной лампы в светильнике. В зависимости от мощности лампы продолжительность работы составит от 1 до 3 часов. Уровень освещенности достаточен для ориентации и эвакуации из помещения.

Световой поток лампы и время работы в автономном режиме:

Тип лампы \ Мощность, Вт	T5	T8	TC-SE	TC-DE	TC-TE	TC-L	TC-F	TR
	G5	G13	2G7	G24q	Gx24q	2G11	2G10	G10q
6	5 ч / 17%	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	5 ч / 18%	-	-	-	-	-
8	4,5 ч / 23%	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	4 ч / 18%	-	-	-	-	-
10	-	-	-	4 ч / 17%	-	-	-	-
11	-	-	3 ч / 16%	-	-	-	-	-
13	3,5 ч / 11%	-	-	3 ч / 18%	3 ч / 18%	-	-	-
14	3 ч / 11%	-	-	-	-	-	-	-
18	-	3 ч / 12%	-	4 ч / 9%	4 ч / 9%	3 ч / 11%	3 ч / 11%	-
21	2,5 ч / 11%	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	3 ч / 11%
24	2,5 ч / 12%	-	-	-	-	3 ч / 10%	3 ч / 10%	-
26	-	-	-	3 ч / 13%	3 ч / 13%	-	-	-
28	2,5 ч / 13%	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	3 ч / 11%	-	-	-	2,5 ч / 10%
35	2 ч / 7%	-	-	-	-	-	-	-
36	-	2,5 ч / 10%	-	-	-	3 ч / 9%	-	-
39	2 ч / 7%	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	2 ч / 9%
42	-	-	-	-	2,5 ч / 12%	-	-	-
49	2 ч / 6%	-	-	-	-	-	-	-
54	2 ч / 7%	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	1,5 ч / 5%	-	-
58	-	2 ч / 6%	-	-	-	-	-	-

Наименование	Батарея	Время работы в аварийном режиме, ч	Масса, кг	Код заказа
Аварийный блок CONVERSION KIT TM K-303	RB 3,6V 4,0 A*h	3	0,6	6501000040