

Контакторы (100AF)

Metasol

Описание

- 3-полюсный главный контакт (ЗК);
- защита от прикосновения к токоведущим частям;
- доступны выводы винтового и лепесткового типа
- установка на DIN-рейку или винтовое крепление;
- катушка управления переменного или постоянного тока, различные размеры;
- доступны принадлежности, устанавливаемые спереди или сбоку;
- непосредственно устанавливаемые реле защиты от перегрузки;
- в стандартную комплектацию входит вспомогательный контакт 2НО2НЗ
- степень защиты: IP20



(Винтовой типа)




(Лепесткового типа)




MC-100a

Номинальные параметры

Тип контактора			MC-75a		MC-85a		MC-100a	
			кВт	A	кВт	A	кВт	A
Категория AC	AC3	200/240 В	22	75	25	85	30	105
		380/440 В	37	75	45	85	55	105
		500/550 В	37	64	45	75	55	85
		690 В	37	42	45	45	45	65
		1000 В	37	28	45	33	45	33
	AC4	200/240 В	13	55	15	65	19	80
		380/440 В	25	52	30	62	37	75
	AC1		-	110	-	135	-	160
Категория DC1 (L/R=1мс)	2-полюсн. последовательно	24 В	-	75	-	80	-	100
		48 В	-	65	-	65	-	100
		110 В	-	50	-	50	-	80
	3-полюсн. последовательно	24 В	-	75	-	80	-	100
		48 В	-	75	-	80	-	100
		110 В	-	75	-	80	-	100
Категория DC2, 4 (L/R=15мс)	2-полюсн. последовательно	24 В	-	65	-	65	-	100
		48 В	-	40	-	40	-	60
		110 В	-	20	-	20	-	40
	3-полюсн. последовательно	24 В	-	80	-	80	-	100
		48 В	-	60	-	60	-	90
		110 В	-	50	-	50	-	80
Непосредственно устанавливаемое реле защиты от перегрузки			MT-95					
Conductor size (solid, stranded) (одно- или многопроволочный) (макс. количество проводников: 2)		AWG	8~2		8~00		8~0	
		мм²	10~35		10~50		10~70	
Тип проводника			65/75°С Только медные проводники					



2-полюсные,
последовательн
ое подключение



3-полюсные,
последовательн
ое подключение



Напряжение цепи управления

пер. тока	50 Гц	24, 32, 42, 48, 80, 100, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 500, 550 В
	60 Гц	24, 48, 110, 110, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 277, 380, 480, 600 В
пост. тока	пост. тока	12, 20, 24, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 200, 220, 250 В

Сертификация

- CE(МЭК);
- UL508
- CCC