

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Бокс для установки в 19-ти дюймовую стойку для
медиаконвертеров OSNOVO

ОМС-100-11S5a, ОМС-100-11S5b, ОМС-100-21S5a,
ОМС-100-21S5b, ОМС-1000-11S5a,
ОМС-1000-11S5b

O-142B



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Елагин С.А.

www.osnovo.ru

Назначение

Бокс O-142B предназначен для компактного размещения и запитывания медиаконвертеров OSNOVO.

Питание бокса может производиться от двух независимых источников напряжения AC 220V, что обеспечивает дополнительную надежность работы подключенных медиаконвертеров.

В боксе может быть размещено до 14 медиаконвертеров OSNOVO, таких как OMC-100-11S5a, OMC-100-11S5b, OMC-100-21S5a, OMC-100-21S5b, OMC-1000-11S5a, OMC-1000-11S5b.

Бокс O-142B может быть установлен в 19-ти дюймовую стойку.

Комплектация*

1. Бокс для медиаконвертеров O-142B – 1шт;
2. Кабель питания – 1шт;
3. Комплект креплений в 19” стойку – 1шт;
4. Руководство по эксплуатации – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

Особенности оборудования*

- Подходит для установки медиаконвертеров OSNOVO;
- Максимальное количество медиаконвертеров: 14шт;
- Питание от 2х независимых источников питания AC 220 / DC5V;
- Возможность установки в 19” стойку.
- Температурный режим: -10...+60 °С;
- Простота и надежность в эксплуатации.

Внешний вид



Рис.1 Бокс O-142B, внешний вид спереди



Рис. 2 Бокс O-142B, вид сзади

Порядок установки

1. Установите бокс в стойку 19", используя набор креплений из комплекта поставки. Вставьте в слоты бокса медиаконвертеры. Зафиксируйте медиаконвертеры винтами, а свободные слоты закройте заглушками.
2. Вставьте кабель питания в разъем на задней стенке бокса и подключите к сети 220 V. Второй разъем предназначен для подключения к резервной сети 220V.
3. Нажмите на кнопку включения на задней панели бокса. Убедитесь, что индикатор питания загорелся.
4. Удостоверьтесь, что индикаторы всех медиаконвертеров светятся. В противном случае, выключите питание бокса и проверьте правильность подключения медиаконвертера (штекер питания должен входить в соответствующий разъем медиаконвертера).

Технические характеристики*

Модель	O-142B
Количество слотов для медиаконвертеров	14
Совместимость с медиаконвертерами	OMC-100-11S5a, OMC-100-11S5b, OMC-100-21S5a, OMC-100-21S5b, OMC-1000-11S5a, OMC-1000-11S5b
Время наработки на отказ	50 000 часов
Питание	2 x AC 220V / DC 5V

Колебания выходного напряжения	< 50 мВ
Рабочая температура	-10°C ~ +60°C
Влажность	5% ~ 90% без конденсации
Размеры (ШхВхГ) мм	485х90х238
Масса	5 кг

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.