



Блок резисторов БРП У2 ИРАК 434.331.001

Пуско-тормозные и регулировочные резисторы типа **БРП У2 ИРАК 434.331.001** используются в крановых электроприводах. Обеспечение заданных показателей регулирования достигается введением активных сопротивлений в цепи обмоток двигателей.

В блоках типа БРП У2 ИРАК 434.331.001 устанавливается до одиннадцати элементов из фехралевой проволоки.

Технические данные блоков типа БРП У2 ИРАК 434.331.001

Блоки рассчитаны для работы в цепях постоянного тока с напряжением до 440 В и в цепях переменного тока с напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц .

Вид климатического исполнения У2 . Исполнение по степени защиты - IP00.

Режим работы - продолжительный.

Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью (например, угольной) или водяным паром.

Допустимое значение отклонения величины сопротивления блока 10%.

При заказе блоков резисторов БРП , необходимо полностью указывать каталожный номер ИРАК 434.331.001-XX, где XX-номер схемы.

Масса блоков не более 22 кг. Объём 0,05 м.куб

