

Мини-зажимы заземления



Внешний вид



Электрическая схема

- Назначение:**
- подключение контуров заземления.
- Условия монтажа:**
- крепление на рейки типа Omega 2F.

Характеристики		Значения	
Максимальное напряжение, кВ		6	
Класс горючести		V0	
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +80	
Материал корпуса		полиамид	
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь	

Сечение номинальное, мм²		2,5	4
Тип зажима		TR.2	TR.4
Код зажима		ZTR110	ZTR200
Диапазон сечений, мм²	1 проводник	0,2–4	0,2–6
	2 проводника одинакового сечения	0,2–1,5	0,2–1,5
	1 проводник с наконечником	0,2–2,5	0,2–4
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5–1,5	0,2–2,5
Размеры после установки на DIN-рейку, мм Высота x Длина x Толщина		Omega 2F: 32x27x5	Omega 2F: 35x35x7,3

Аксессуары		
Торцевой изолятор	ZTR111	встроен в зажим
Торцевой фиксатор	ZBT006	ZBT006
Маркировка (стр. 527)	CNU/08/51 CNU/08/61	
Разделитель	ZDFP2R	ZDFP2R
DIN-рейка	02130	02130
Отвертка	ZCCH02	ZCCH02