

Назначение поста управления ПКЕ 612 УЗ

Посты управления кнопочные ПКЕ 612 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 - 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Посты управления кнопочные серии ПКЕ применяются в пультах управления станков, системах автоматики. ПКЕ 612 могут быть установлены в системах управления деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков бытового и промышленного назначения, в системах управления грузоподъёмных механизмов и промышленных комплексов и другого промышленного оборудования.

Технические характеристики постов управления кнопочных ПКЕ 612

Способ монтажа	в нишу
Количество толкателей	2
Форма толкателей	цилиндрическая
Цвет толкателей	чёрный, красный
Максимальное напряжение	
- переменного тока частотой 50-60Гц, В	660
- постоянного тока, В	440
Номинальный ток, А	10

Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя - IP40, со стороны контактов IP00.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: УЗ