

Усилитель INTER-M A-120



Описание INTER-M A-120:
120 Вт, 3 микр./лин. входа

Технические характеристики INTER-M A-120

Регулировка тембра	ВЧ и НЧ
Выходная мощность(RMS)	120 Вт
Выходное напряжение/сопротивление	21,9В/4 Ом, 70В/ 40,8 Ом, 100В/83,3 Ом
Чувствительность MIC 1~3	60 дБ/600 Ом,BAL
Чувствительность AUX	10дБ/10 кОм,UNBAL
Частотный диапазон(± 3 dB)	80 Гц~16 кГц
Коэффициент нелинейного искажения	не более 1 %
Соотношение сигнал/шум MIC	не менее 50 дБ
Соотношение сигнал/шум AUX	не менее 75 дБ
Регулировка тембра High (10кГц)	± 12 дБ
Регулировка тембра Low (100 Гц)	± 12 дБ
Питание	АС 110В – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	105 Вт
Масса	10,3 кг
Размер	420(W) x 88(H) x 320 (D)мм