

## Силовые клеммы


└ DIN 3 с бистабильной ножкой и для установки на монтажной плате

### Клеммы D 120/42.FF - 120 мм<sup>2</sup> шириной 42 мм

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода(мм <sup>2</sup> )	С наконечником	Одножильный	IEC	
			NFC*	DIN**
	C4*	Одножильный	6 - 150	6 - 120
		Многожильный	6 - 120	
Напряжение		В	1000	
Номинальный ток		А	269	
Номинальное сечение провода		мм <sup>2</sup>	120	
Рекомендуемый ключ для затяжки	Наконечник	мм	Н 17	
Рекомендуемый момент затяжки	Центральный винт	мм	Шестигранник 6	
	Наконечник	Нм	10 - 20	
	Центральный винт	Нм	6 - 12	

\* NFC 20130  
\*\* DIN 46234




D 120/42.FF

### Клеммы D 185/55.FF - 185 мм<sup>2</sup> шириной 55 мм

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода(мм <sup>2</sup> )	С наконечником	Одножильный	IEC	
			NFC*	DIN**
	C4*	Одножильный	25 - 240	6 - 185
		Многожильный	6 - 185	
Напряжение		В	1000	
Номинальный ток		А	353	
Номинальное сечение провода		мм <sup>2</sup>	185	
Рекомендуемый ключ для затяжки	Наконечник	мм	Н 19	
Рекомендуемый момент затяжки	Центральный винт	мм	Шестигранник 6	
	Наконечник	Нм	14 - 30	
	Центральный винт	Нм	6 - 12	

\* NFC 20130  
\*\* DIN 46234




D 185/55.FF

### Клеммы D 300/55.FF - 300 мм<sup>2</sup> шириной 55 мм

#### Характеристики

Сечения подключаемого провода(мм <sup>2</sup> )	С наконечником	Одножильный	IEC	
			NFC*	DIN**
	C4*	Одножильный	25 - 300	6 - 300
		Многожильный	6 - 300	
Напряжение		В	1000	
Номинальный ток		А	520	
Номинальное сечение провода		мм <sup>2</sup>	300	
Рекомендуемый ключ для затяжки	Наконечник	мм	Н 24	
Рекомендуемый момент затяжки	Центральный винт	мм	Шестигранник 6	
	Наконечник	Нм	25 - 50	
	Центральный винт	Нм	6 - 12	

\* NFC 20130  
\*\* DIN 46234



D 300/55.FF

#### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма без крышки	серая V0 <input type="checkbox"/> D 120/42.FF	1SNA 190 003 R2200	5
Стандартная клемма с двумя крышками	серая V0 <input type="checkbox"/> D 120/42.FF	1SNA 190 035 R1100	5
Стандартная клемма без крышки	серая V0 <input type="checkbox"/> D 185/55.FF	1SNA 190 004 R2300	5
Стандартная клемма с двумя крышками	серая V0 <input type="checkbox"/> D 185/55.FF	1SNA 190 036 R1200	5
Клемма с 2 шпильками M16 без крышки	серая V0 <input type="checkbox"/> D 300/55.FF	1SNA 190 005 R2400	5
Клемма с 2 шпильками M16 с двумя крышками	серая V0 <input type="checkbox"/> D 300/55.FF	1SNA 190 037 R1300	5

#### Аксессуары

Торцевой фиксатор	BADH 12 мм	1SNA 116 900 R2700	50	
Поворотная защитная крышка IP20	серая <input type="checkbox"/> CPUF120 (1)	1SNA 190 018 R2000	5	
	серая <input type="checkbox"/> CPUF185 (2)	1SNA 190 019 R2100	5	
Перемычка с винтами типа CHc	2 полюса BJS42 (1)	1SNA 205 776 R1700	5	
	3 полюса BJS42 (1)	1SNA 205 777 R1000	5	
Перемычка с винтами типа CHc	2 полюса BJS551 (2)	1SNA 205 778 R2100	5	
	3 полюса BJS551 (2)	1SNA 205 779 R2200	5	
Вспомогательный контакт для Фастон 6.35 x 0.8 мм под винт	DRF10	для D 120/42	1SNA 205 769 R2000	10
	DRF12	для D 185/55	1SNA 205 770 R2500	10
	DRF16	для D 300/55	1SNA 205 771 R1200	10

(1) Только для клеммы типа D 120/42.FF

(2) Для клемм типа D 185/55.FF и D 300/55.FF

