

АРИЯ-ТС-БРО-РМ-120



- Выход 120 Вт 100 В
- Контроль линий оповещ., управл., питания
- 3 сообщ. общ. длител. от 100 до 800 секунд
- Возмож. подкл.: микрофона МК-12, микрофонной панели АРИЯ-МКП-4, оборудования ГО и ЧС, плеера MP3 (USB/micro SD, FM)

Описание товара:

Блок речевого оповещения с высоковольтным выходом, РИП и возможностью трансляции музыки

Блок речевого оповещения с высоковольтным выходом, РИП и возможностью трансляции музыки

Блок речевого оповещения - основной элемент системы АРИЯ, предназначен для формирования и трансляции сигналов ГО и ЧС, фоновой музыки, а также самостоятельно записанных речевых сообщений. Запись может производиться через линейный вход или с помощью программатора. Отличаются малым токопотреблением, высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Все БРО системы АРИЯ оснащены встроенной энергонезависимой памятью.

Допустима отдельная трансляция тревожных сообщений в каждую из зон, отдельное оповещение персонала, посетителей.

При изготовлении в память изделий записаны стандартные речевые сообщения: "Производится проверка системы оповещения!", "Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!" и т.д. Кроме того, на заводе-изготовителе имеется архив из более чем 30 записанных в студии сообщения, в том числе и на иностранных языках. Сообщения можно выбрать как при заказе системы, так и при дальнейшем ее использовании. Обратившись на завод, можно получить ссылку на скачивание необходимых сообщений.

Особенности модификации

- Выход 120 Вт 100 В
- Контроль линий оповещения, управления, питания
- 3 сообщения общей длительностью от 100 до 800 секунд
- Возможность подключения: микрофона МК-12, микрофонной панели АРИЯ-МКП-4, оборудования ГО и ЧС, плеера
- MP3 плеер USB/ micro SD, FM радио

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В	220 ⁺²² - 33
Напряжение питания от внешнего аккумулятора, В	24 ⁺⁴ -4
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В·А, не более	200
Максимальная выходная мощность, Вт	120
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	16-16000
Количество входов оповещения, шт.	1
Количество линий (зон) оповещения	1
Напряжение в линии оповещения, В	100
Количество линий управления, шт.	1
Оконечное сопротивление линии управления R_{ок} БР, кОм	4,7
Сопротивление проводников линии оповещения, Ом, не более	40
Сопротивление проводников линии управления, Ом, не более	50

Емкость внешнего аккумулятора, А·ч, не менее	17
Время работы от внешнего аккумулятора час, не менее:	
- в дежурном режиме	24
- в режиме оповещения	3
Максимальное количество речевых сообщений, шт.	3
Суммарная продолжительность речевых сообщений, сек.	100
Максимальное количество подключаемых трансформаторных речевых оповещателей, шт.	120
Максимальное количество подключаемых блоков расширения АРИЯ-ТС-БР-РМ-120, шт.	50
Сопротивление линейного входа, кОм	10
Степень защиты оболочки, IP	20
Габаритные размеры без учета кронштейнов, мм	430x45x275
Масса, кг, не более	3,75
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур, °С	-10...+55
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95