

Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный «ГоВоР-25»

- предназначен для озвучивания взрывоопасных зон с целью оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар и т.п.), либо с целью трансляции речевой информации в системах производственно-технологической громкоговорящей связи.

Оповещатель выполнен во взрывозащищенном конструктивном исполнении, имеет маркировку взрывозащиты «**1Ex mb d IIB T6**», соответствует требованиям ГОСТ Р 52350.0, ГОСТ Р 52350.1, ГОСТ Р 52350.18 и предназначен для установки во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок класса 1 и ниже по ГОСТ Р 52350.10.

Оповещатель имеет два варианта исполнения:

Условное наименование	Тип оповещателя	Описание
ГоВоР-25Т	Трансляционный громкоговоритель	оснащен согласующим звуковым трансформатором; подключается к трансляционным линиям оповещения с номинальным напряжением 30В или 120В.
ГоВоР-25Р	Речевой оповещатель	оснащен речевым модулем с усилителем; подключается к источнику постоянного тока с напряжением 9...56В; воспроизводит одно из записанных в память речевых сообщений.

Оповещатель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от **-55°C** до **+55°C**.

Оповещатель **ГоВоР-25Р** при подаче питания обеспечивает воспроизведение выбранного речевого сообщения из числа предварительно записанных в энергонезависимой памяти. Сообщение воспроизводится циклично с паузой 5 секунд.

В энергонезависимой памяти оповещателя «ГоВоР-25Р» могут храниться речевые сообщения (или иная звуковая информация) общей продолжительностью до 2 минут. Количество различных сообщений может быть от 1 до 8, при этом каждое сообщение в памяти имеет свой номер.

№ Сообщение

- 1 **ВНИМАНИЕ! Пожарная тревога!**
- 2 **ВНИМАНИЕ! Пожарная тревога! Всем покинуть здание, пользуясь схемами эвакуации и указателями ВЫХОД!**
- 3 **ВНИМАНИЕ! Чрезвычайная ситуация! Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы**
- 4 **ВНИМАНИЕ! НЕ ВХОДИТЬ! Работает система автоматического пожаротушения!**
- 5 **ВНИМАНИЕ! ПОЖАР! Всем немедленно покинуть помещение! Ожидается включение системы автоматического пожаротушения!**
- 6 **ВНИМАНИЕ! Опасность проникновения! Сработала охранная сигнализация!**

- 7 Звучание СИРЕНЫ (гонга)
- 8 Звучание СИРЕНЫ (ЗОВ)
- 9 Сервисный сигнал звукового тона частотой 1000 Гц.

При помощи программатора «ГоВоР-ПРОГ» (поставляется по отдельному заказу) можно загрузить в память оповещателя свой уникальный набор сообщений.

Оповещатель ГоВоР-25Р имеет вход синхронизации, позволяющий синхронно (без задержек и эха) выдавать одинаковое сообщение от нескольких оповещателей, работающих в одной зоне оповещения.

При прямой полярности подачи напряжения оповещатель ГоВоР-25Р функционирует рабочем режиме. В обратной полярности к линии питания подключен резистор сопротивлением 8,2 кОм для осуществления контроля целостности линии при помощи устройства «УКЛЮ». К одному УКЛЮ возможно подключить до **четырёх** оповещателей ГоВоР-25Р.

Оповещатель устойчив к электромагнитным помехам **второй степени жесткости** согласно приложению М ГОСТ Р 53325.

Особенности и преимущества

- взрывозащищенное исполнение;
- широкий диапазон рабочих температур;
- широкий диапазон питающих напряжений;
- 8 сообщений общей длительностью до 2 минут;
- удобный выбор сообщений;
- синхронизация нескольких оповещателей;
- возможность перезаписи сообщений при помощи специального программатора «ГоВоР-ПРОГ»;

Основные технические данные и характеристики

	ГоВоР-25Т	ГоВоР-25Р
Маркировка взрывозащиты	1Ex mb d ПВ Т6	
Номинальная мощность оповещателя, Вт	25	
Напряжение питания, В	30 или 120	9...56
Максимальный уровень звукового давления, дБА/м , не менее	105	
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	350 ... 5000	
Количество записанных в память сообщений	-	8
Диапазон рабочих температур, °С	-55...+55	
Степень защиты оболочки	IP65	
Габаритные размеры ВхШхГ, мм , не более	300x150x165	
Масса, кг , не более	4	