

## I-BRILL Световые указатели серии I-BRILL



I-BRILL 4021-6 LED BL



### Установка

Устанавливаются на стену или встраиваются в стену с помощью кронштейнов. Аксессуар ST 37 комплектуется отдельно (стр. 49).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия. На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO (стр. 63). АКБ входят в комплект поставки.

### Оптическая часть

Рассеиватель светильника изготовлен из полимера в декоративной рамке двух цветов (WH – белый, BL – черный). Рамка светильника выполнена на магнитах для удобства монтажа пиктограмм. Дистанция распознавания 24 м. Пиктограммы комплектуются отдельно (стр. 50-59).

Наименование	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м <sup>2</sup>	Средняя яркость, кд/м <sup>2</sup>	Батарея Ni-Cd	Потребляемая мощность, Вт	Артикул
I-BRILL 4021-6 LED BL	1,0	1	73	131	6,0В 0,8А*ч	5,6	4501007330
I-BRILL 4021-6 LED WH	1,0	1	73	131	6,0В 0,8А*ч	5,6	4501007340
I-BRILL 4023-6 LED BL	1,0	3	73	131	6,0В 0,8А*ч	5,6	4502002790
I-BRILL 4023-6 LED WH	1,0	3	73	131	6,0В 0,8А*ч	5,6	4502002780
I-BRILL 4000-6 LED BL	0,9	–	73	131	–	5,6	4501007670
I-BRILL 4000-6 LED WH	1,0	–	73	131	–	5,6	4501007680

