



TOPJOB® S

Клеммы проходные/с заземлением/для экранирования и клеммы класса Ex 6 (10) мм², серия 2006

PUSH-IN CAGE CLAMP®

0,5 ... 6 (10) мм ² ① 800 В/8 кВ/3 ② I _N 41 А (57 А)	AWG 20 ... 8 600 В, 50 А ④ 600 В, 50 А ⑤	0,5 ... 6 (10) мм ² ① 800 В/8 кВ/3 ② I _N 41 А (57 А)	AWG 20 ... 8 600 В, 50 А ④ 600 В, 50 А ⑤
Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 ... 15 мм / 0,55 дюйма ③		Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 ... 15 мм / 0,55 дюйма ③	



- ① Размеры проводника: 0,5 мм² ... 10 мм² "s + f-st";
Размеры проводника для Push-in соединения:
1 мм² ... 10 мм² "s" и 1,5 мм² ... 6 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- ② 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(см. раздел 14)
- ③ Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.
- ④ Подходят для применений Ex i
- ⑤ Подходит для применений класса Ex e II
550 В, 38 А для 2-проводных клемм
550 В, 36 А для 3-проводных клемм
Перемычка 33 А
(см. раздел 14)
- ⑥ См. примечания по применению для:
Разделительной пластины
Переходная перемычка, стр. 23
Перемычки для подключения по схема «звезда»,
стр. 103
Соединителя TOPJOB® S, стр. 98

Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
2-проводная проходная клемма		3-проводная проходная клемма	
 серые  2006-1201  50	50	 серые  2006-1301  25	25
 синие  2006-1204  4  5 50	50	 синие  2006-1304  4  5 25	25
 оранжевые  2006-1202  5 50	50	 оранжевые  2006-1302  5 25	25
2-проводная клемма с заземлением		3-проводная клемма с заземлением	
 желто-зеленые  2006-1207  5 50	50	 желто-зеленые  2006-1307  5 25	25
2-проводная клемма для экранирования			
 белые  2006-1208  5 50	50		
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм	
 оранжевые 2006-1292 100 (4x25)		 оранжевые 2006-1392 100 (4x25)	
 серые 2006-1291 100 (4x25)		 серые 2006-1391 100 (4x25)	
Разделитель, выступающий, толщина 2 мм		Разделитель, выступающий, толщина 2 мм	
 оранжевые 2006-1294 100 (4x25)		 оранжевые 2006-1394 100 (4x25)	
 серые 2006-1293 100 (4x25)		 серые 2006-1393 100 (4x25)	
Принадлежности, серия 2006			
Подходящие системы маркировки: WMB/маркировочные полоски (см. раздел 13)			
Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый,  толщ. 3 мм		Переходная перемычка, изолированная, 	
 120 мм 209-191 50 (2x25)		 I _N 32 A	
		светло-серые 2006-499 50 (2x25)	
Гребешковые перемычки, изолир., I_N 41 A, св.-серые		Предупреждающая маркировка, 	
 2-канальные 2006-402 50 (2x25)		знак высокого напряжения, черная, 5 клемм	
3-канальные 2006-403 50 (2x25)		желтые 2006-115 100 (4x25)	
4-канальные 2006-404 50 (2x25)		Блокировочная крышка, 	
5-канальные 2006-405 50 (2x25)		для отверстий ввода проводника и рабочих гнезд	
		серые 2006-191 25	
Гребешковые перемычки, изолир., I_N 41 A, св.-серые		Модульные клеммы TOPJOB® S, 	
 с 1 до 3 2006-433 50 (2x25)		могут состыковываться, к слотам для перемычек	
с 1 до 4 2006-434 50 (2x25)		серые 2006-511 50 (2x25)	
с 1 до 5 2006-435 50 (2x25)		Тестовый адаптер, 	
		для тест. штекера 4 мм Ø	
		серые 2009-174 100 (4x25)	
Перемычка для подключения звездой, изолир., 		Маркировочная система WMB Multi, 	
 клемма I _N = I _N , св.-серая		10 полосок по 10 маркеров на карту, растягивающаяся 5 ... 5,2 мм	
1-3-5 2006-405/011-000 50 (2x25)		без печати 793-5501 5	



Блокировочная крышка для неиспользуемых зажимов клемм TOPJOB® S серии 2006.



Объединение переходными перемычками
Между соединяемыми клеммами необходимо вставить торцевую пластину. Переходная перемычка 2016-499 объединяет клеммы 6/4 мм²/AWG 10/12 (серии 2006/2004) с клеммами 4/2,5/1,5 мм²/AWG 12/14/16 (серии 2004/2002/2001). Ступенчатую перемычку просто необходимо надавить вниз до упора, подобно другим гребешковым перемычкам.
Примечание:
Суммарный ток отводов не должен превышать номинальный ток ступенчатой/гребешковой перемычки.