

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТАЛ-М Р-100-30**

Паспорт



1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой рупорный ВИСТЛ-М Р-100-30 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии связи речевого оповещения.

2. Технические характеристики

Наименование	Р-100-30
Номинальная шумовая мощность, Вт	30/15/7,5
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 500 до 8000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	107
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	120
Степень защиты оболочки	IP 65

3. Подключение

ВНИМАНИЕ! Громкоговоритель поставляется с не прикрученной крышкой.

Протяните кабель линии оповещения через герметичный кабельный ввод, установленный на крышке. Кабель линии связи речевого оповещения должен быть цилиндрической формы. Поперечное сечение проводов должно быть не менее 0,8 мм² и не более 2,5 мм². Внешний диаметр кабеля должен соответствовать маркировке кабельного ввода PG 9 и быть в пределах от 4 мм до 8 мм. Подключите провода кабеля к винтовым зажимам в керамическом корпусе.

Подсоедините линию оповещения к зажимам оповещателя “Входное напряжение” (“0 В” и “100 В”) с учетом полярности:

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением “0 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;
- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого

оповещения (БРО) с обозначением “100 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

При работе оповещателя совместно с блоком коммутации и контроля подсоединение к линии оповещения следующее:

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “-”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;
- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “+”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

4. Габаритные размеры

	P-100-30
Габаритные размеры, мм	215x320
Масса, кг	2,6

5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 60 0С до 50 0С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

6. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой рупорный
ВИСТЛ-М Р-100-30

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№_____ Дата изготовления Штамп ОТК

9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: Info@vistl.ru

www.vistl-m.ru