

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ : ГАБАРИТЫ И МАССА КАБЕЛЯ

КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF, КУППнг(А)-FRHF, КУППЭнг(А)-FRHF, КУППЭПнг(А)-FRHF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF

Число жил или пар, номинальное сечение жил (мм ²)	КУППнг(А)-FRHF-380		КУППЭнг(А)-FRHF-380		КУППЭПнг(А)-FRHF-380	
	Расчетный наружный диаметр, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг	Расчетный наружный диаметр, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг	Расчетный наружный диаметр, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг
8x2x0,35	13,3	201	14,5	304	15,7	340
10x2x0,35	15,5	245	16,7	365	17,8	407
14x2x0,35	18,2	345	19,4	485	20,6	536
16x2x0,35	19,2	383	20,4	531	22,6	638
20x2x0,35	20,6	453	21,8	610	24,0	725
24x2x0,35	22,7	530	23,9	704	26,1	830
30x2x0,35	25,3	661	26,5	854	28,3	964
37x2x0,35	27,7	785	28,9	995	31,6	1193
52x2x0,35	32,4	1077	33,6	1323	36,0	1516
1x2x0,5	7,3	59	8,5	117	9,7	136
2x2x0,5	9,0	89	10,2	161	11,4	185
4x2x0,5	11,3	141	12,5	230	13,7	260
6x2x0,5	12,7	187	13,9	286	15,1	320
8x2x0,5	13,7	230	14,9	337	16,1	374
10x2x0,5	16,6	306	17,8	434	19,0	480
14x2x0,5	18,9	397	20,1	542	21,3	594
16x2x0,5	19,9	442	21,1	594	23,3	706
20x2x0,5	21,3	526	22,5	688	24,7	807
24x2x0,5	24,0	640	25,2	823	27,0	928
30x2x0,5	26,2	769	27,4	969	30,2	1156
37x2x0,5	28,7	918	29,9	1135	32,7	1340
52x2x0,5	33,6	1262	34,8	1517	37,2	1717
1x2x0,75	8,2	74	9,4	139	10,6	160
2x2x0,75	10,3	115	11,5	197	12,7	224
4x2x0,75	13,1	188	14,3	289	15,5	325
6x2x0,75	14,7	252	15,9	366	17,1	407
8x2x0,75	16,6	338	17,8	466	19,0	512
10x2x0,75	19,4	414	20,6	563	22,8	671
14x2x0,75	22,5	565	23,7	737	25,5	835
16x2x0,75	23,8	630	25,0	811	26,8	915
20x2x0,75	25,5	751	26,7	945	29,5	1128
24x2x0,75	28,2	883	29,4	1097	32,2	1299
30x2x0,75	31,4	1098	32,6	1335	35,0	1522
37x2x0,75	34,3	1313	35,5	1573	37,9	1777
52x2x0,75	40,0	1786	41,2	2088	44,0	2368
1x2x1,0	8,5	82	9,7	149	10,9	172
2x2x1,0	10,8	130	12,0	214	13,2	243
4x2x1,0	13,7	215	14,9	321	16,1	358
6x2x1,0	16,1	315	17,3	439	18,5	483
8x2x1,0	17,4	390	18,6	524	19,8	573
10x2x1,0	20,3	479	21,5	635	23,7	749
14x2x1,0	23,6	656	24,8	836	26,6	940
16x2x1,0	25,0	733	26,2	923	29,0	1102
20x2x1,0	26,8	878	28,0	1082	30,8	1273

для систем управления и сигнализации