

Назначение поста управления ПКЕ 122-2 У2 Гр.

Посты управления кнопочные ПКЕ 122-2 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 - 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Посты управления кнопочные серии ПКЕ применяются в пультах управления станков, систем автоматики. ПКЕ 122-2 могут быть установлены в системах управления деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков бытового и промышленного назначения, в системах управления грузоподъемных механизмов и промышленных комплексов и другого промышленного оборудования.

Технические характеристики постов управления кнопочных ПКЕ 122-2

Способ монтажа	в нишу
Количество толкателей	2
Форма толкателей	цилиндрическая, грибовидная
Цвет толкателя	черный, красный
Максимальное напряжение	
- переменного тока частотой 50-60Гц, В	660
- постоянного тока, В	440
Номинальный ток, А	10

Степень защиты по ГОСТ 14255-69 со стороны толкателя - IP54, со стороны контактов IP00.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89: У2