



Миниатюрные выключатели

Серия с 1, 2, 3 и 4 полюсами, до 125AF [IEC 60898, IEC 60947-2]

Тип	MCB			
	BKN	BKN-c	BKN-b	
Защита	Перегрузка и короткое замыкание		Перегрузка и короткое замыкание	
Номинальный ток	1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A	
Характеристика	Кривая B, C, D		Кривая B, C, D	
Число полюсов	1р, 1р+N, 2р, 3р, 3р+N, 4р		1р, 1р+N, 2р, 3р, 3р+N, 4р	
Разрывная мощность	1 полюс	2~4 полюс	1 полюс	2~4 полюс
	1A ~ 63A 6кА при 230/400В пер. тока	1A ~ 63A 6кА при 400В пер. тока	1A ~ 63A 10кА при 240/415В пер. тока	1A ~ 63A 10кА при 415В пер. тока
Стандарт	IEC 60898		IEC 60898	
Сертификация	CCC, SABS, SEMKO CB		CCC†, KEMA CB, SABS, SEMKO CB, UL 1077†	
Тип размыкания	Термомагнитное размыкание		Термомагнитное размыкание	
Электрическая стойкость	6,000 операций		8,000 операций	
Монтаж	На 35-мм кронштейне DIN		На 35-мм кронштейне DIN	
Ширина	17.8 мм на полюс		17.8 мм на полюс	
Разъем	Лепестковый (кабель до 25 мм²)	Двойного типа (лепестковый и винтовой)	Лепестковый (кабель до 25 мм²)	
Дополнительный выключатель, AX Опционально	 1 переключающий контакт 6A при 240VAC, 3A при 415VAC(AX) 6A при 230VAC, 3A при 415VAC(AL) 2A при 48VDC, 1A при 125VDC Лепестковый вывод Сечение кабеля 2.5мм² Ширина 9мм		 1 переключающий контакт 6A при 240VAC, 3A при 415VAC(AX/AL) 6A при 24VDC, 2A при 48VDC, 1A при 130VDC Лепестковый вывод Сечение кабеля 0.75~2.5мм² Ширина 8.8мм	
Размеры				
Характеристическая кривая	См. стр. 43		См. стр. 43	
Примечания			UL 1077 †(240В 10кА)	

DIN rail mounting

Тип BFN



BFN



Технические данные

Стандарт	В соответствии с IEC60947-2
Сертификация	SEMKO
Защита	Перегрузка и короткое замыкание
Номинальный ток I_n	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50A
Номинальное напряжение	1 полюс 10кА при 230В переменного тока 2, 3 полюс 10кА при 400В переменного тока
Разрывная мощность	10кА
Число полюсов	1, 2, 3 полюс
Тип размыкателя	Термагнитный размыкатель
Тип разъема	Лепесткового типа (14-6 AWG.)
Мощность разъема	Съемный
Ширина	60мм
Прорезь	56мм
Принадлежности	Нет

№ по каталогу

BFN 10кА при 230/400В переменного тока

1 полюс				
I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)	ЦЕНА
5A	BFN51 5A	06110704R0	120	
10A	BFN51 10A	06110705R0	120	
15A	BFN51 15A	06110706R0	120	
20A	BFN51 20A	06110707R0	120	
30A	BFN51 30A	06110708R0	120	
40A	BFN51 40A	06110709R0	120	
50A	BFN51 50A	06110711R0	120	
Вес/шт.		0.14кг		

2 полюс				
I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)	ЦЕНА
5A	BFN52 5A	06120681R0	60	
10A	BFN52 10A	06120682R0	60	
15A	BFN52 15A	06120683R0	60	
20A	BFN52 20A	06120684R0	60	
30A	BFN52 30A	06120685R0	60	
40A	BFN52 40A	06120686R0	60	
50A	BFN52 50A	06120687R0	60	
Вес/шт.		0.29кг		

3 полюс				
I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)	ЦЕНА
5A	BFN53 5A	06130239R0	40	
10A	BFN53 10A	06130240R0	40	
15A	BFN53 15A	06130241R0	40	
20A	BFN53 20A	06130242R0	40	
30A	BFN53 30A	06130243R0	40	
40A	BFN53 40A	06130244R0	40	
50A	BFN53 50A	06130245R0	40	
Вес/шт.		0.43кг		