




3476



F411/4



0 026 02



F413N

Таблицы с данными по максимальной нагрузке и расходу энергии приведены на стр. 634-635

Упак.	Кат. №	Активатор / светорегулятор DIN для светодиодных и энергосберегающих ламп
1	Bticino F411U1	Активатор DIN, с 1 реле, для осветительных приборов Активирующее устройство с для одиночной нагрузки; 10 А активная нагрузка, 10 А для ламп накаливания; 4 А для электронных и ферромагнитных трансформаторов; 4 А для люминесцентных ламп; 2А для LED и CFL
1	Bticino F411U2	Универсальный активатор с 2 независимыми реле Активатор DIN, с 2 реле 10 А активная нагрузка или лампы накаливания; для двигателей до 2А 500 Вт; 4 А для электронных и ферромагнитных трансформаторов; 4 А для люминесцентных ламп; 2А для LED и CFL.
1	Bticino F411/4	Активатор DIN, с 4 реле, для осветительных приборов или двигателей Активатор с 4 независимыми реле с НО контактами Для 4 цепей системы освещения или 2 двигателей: 2 А — лампы накаливания / галогенные, 500 Вт для двигателей, 2 А, cos φ = 0,5 для ферромагнитных трансформаторов и 70 Вт для люминесцентных ламп или электронных трансформаторов Компактные люминесцентные лампы и светодиоды: макс. 2 лампы Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации 2 модуля DIN
1	0 026 02	Активатор DIN, с набором реле, для осветительных приборов Кнопка на передней панели для принудительного включения. Обеспечивает управление нагрузкой даже в случае разрыва шины. Релейный активатор для нагрузки до 16 А, 230 В пер. тока. Данные по максимальной мощности люминесцентных, компактных люминесцентных и светодиодных ламп приведены в таблице на стр. 634. Электрическое присоединение с помощью зажимов и разъема RJ 45 IP 20 – питание 230 В пер. тока, 50/60 Гц Аналог Bticino , Кат. № BMSW1003
1	0 026 04	Активатор с 4 независимыми реле, 16 А 6 модулей DIN Активатор с 8 независимыми реле, 16 А 10 модулей DIN
1	Bticino F411/1NC	Активатор с одним релейным Н.З. контактом 16А резистивная нагрузка, 10А лампы накаливания, 4А для люминесцентных ламп. При включении контакт устройства всегда закрыт и открывается при команде Вкл. Таким образом в случае отключения блока питания шины устройство останется с замкнутым контактом, подавая питание на нагрузку - 2 модуля DIN
1	Bticino F418	Активатор / светорегулятор DIN для светодиодных и энергосберегающих ламп Универсальный активатор-диммер 1-канальный диммер для работы с маломощными нагрузками (CFL, LED)* от 0 до 300 Вт., питание от 230 В~ и шины 27 В, 10 мА, работа по переднему и заднему фронту —4 DIN модуля
1	Bticino F418U2	Универсальный активатор-светорегулятор с 2 выходами, для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В, галогенных ламп 12 В с ферромагнитным или электронным трансформатором, регулируемых светодиодных ламп и энергосберегающих ламп (CFL) Нагрузка: 2 выхода 1–300 Вт или 1 выход 1–600 Вт Подключение к цепи 230 В с фазой и нейтралью 4 модуля DIN
1	Legrand 0 026 21	Активаторы / светорегуляторы DIN для нескольких типов нагрузок, с функцией принудительного включения Активатор / светорегулятор для нескольких типов нагрузок (см. таблицу с данными по максимальной нагрузке на стр 573). Питание 230 В пер. тока, ± 50/60 Гц Автоматическое определение типа нагрузки Установленная на передней панели кнопка для принудительного включения Обеспечивает управление нагрузкой даже в случае разрыва шины Настройки конфигурации: физическая или программная 6 модулей DIN
1	Legrand 0 026 22	Аналог Bticino , Кат. № F416U1 - 1 выход 40–1000 Вт Аналог Bticino , Кат. № F417U2 - 2 независимых выхода, макс. 40–400 Вт на 1 выход
1	Bticino F413N	Активаторы / светорегуляторы для светодиодных ламп с балластами или драйверами Активатор / светорегулятор для следующих устройств: - Электронный балластом с входом 1–10 В для управления люминесцентными лампами, макс. 460 Вт - Драйвер 1–10 В для управления светодиодными лампами Возможно подключение до 10 балластов с потреблением до 30 мА Настройки конфигурации: физическая или программная 2 модуля DIN
1	Legrand 0 026 31	Аналог Bticino , Кат. № F429 Активатор / светорегулятор DALI с 8 независимыми выходами для подключения до 16 балластов DALI на каждый выход Питание 230 В пер.тока, 50/60 Гц Потребляемый ток 5 мА Установленная на передней панели кнопка для принудительного включения, обеспечивает управление нагрузками даже в случае разрыва шины Настройки конфигурации: физическая или программная 6 модулей DIN