

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ : ГАБАРИТЫ И МАССА КАБЕЛЯ

КПСнг(A)-FRLS, КПСГнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭГнг(A)-FRLS, КПСЭЭнг(A)-FRLS, КПСЭЭГнг(A)-FRLS

Число пар в кабеле, шт.	Сечение, мм ²	КПСнг(A)-FRLS		КПСГнг(A)-FRLS	
		Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км	Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км
1	0,2	4,3	20	4,4	27
2		4,3x7,3	34	4,4x7,6	42
1	0,35	4,8	26	5,0	34
2		4,8x8,4	46	5,0x8,7	55
1	0,5	5,2	31	5,5	39
2		5,2x9,2	55	5,5x9,7	65
1	0,75	6,0	37	6,0	47
2		5,4x10,0	68	6,0x10,8	79
1	1,0	6,1	45	6,5	55
2		6,1x11,0	83	6,5x11,7	94
1	1,5	6,8	58	7,2	67
2		6,8x12,3	108	7,2x13,2	119
1	2,5	7,7	81	8,3	93
2		7,7x14,2	153	8,3x15,5	169

Число пар в кабеле, шт.	Сечение, мм ²	КПСЭнг(A)-FRLS		КПСЭГнг(A)-FRLS	
		Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км	Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км
1	0,2	5,0	26	5,1	27
2		4,6x7,9	40	4,7x8,2	42
1	0,35	5,5	33	5,7	34
2		5,1x9,0	52	5,3x9,3	55
1	0,5	5,9	38	6,2	39
2		5,5x9,9	62	5,8x10,4	65
1	0,75	6,3	44	6,7	47
2		5,9x10,6	75	6,3x11,4	79
1	1,0	6,8	53	7,2	55
2		6,4x11,6	91	6,8x12,3	94
1	1,5	7,5	66	7,9	67
2		7,1x12,9	117	7,5x13,8	119
1	2,5	8,4	90	9,0	93
2		8,0x14,9	163	8,6x16,1	169

Число пар в кабеле, шт.	Сечение, мм ²	КПСЭЭнг(A)-FRLS		КПСЭЭГнг(A)-FRLS	
		Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км	Диаметр или наружные размеры, мм	Расчетная масса 1 км кабеля, кг/км
1	0,2	-	-	-	-
2		4,6x8,2	43	4,7x8,8	44
1	0,35	-	-	-	-
2		5,1x9,6	55	5,3x9,9	57
1	0,5	-	-	-	-
2		5,5x10,4	65	5,8x10,9	68
1	0,75	-	-	-	-
2		5,9x11,1	78	6,3x12,0	82
1	1,0	-	-	-	-
2		6,4x12,1	94	6,8x12,9	98
1	1,5	-	-	-	-
2		7,1x13,5	120	7,5x14,3	122
1	2,5	-	-	-	-
2		8,0x15,4	167	8,6x16,7	172