



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Аудиотрубка Аудиодомофона
DP-2HPN

1. Общие сведения и назначение

Аудиотрубка Аудиодомофона DP-2HPN, предназначена для организации контроля доступа и двусторонней аудио связи с посетителем, а также дистанционного отпирание замка.

2. Основные технические характеристики

Особенности	
Длина линии связи	50 м (при сечении жил кабеля 2х0,8 мм)
Подключение	2-х проводное
Тип соединения устройства	проводное
Управление замком	да
Возможность подключения дополнительной трубки DP-2HPN	да
Регулировка громкости	да
Общие сведения	
Энергопотребление в режиме ожидания	2,5 Вт
Максимальная потребляемая мощность	12 Вт.
Питание	110/220/230 В, 50/60 Гц;
Диапазон рабочих температур	от 0 до +40 °С
Тип крепления	накладной
Габаритные размеры	215х98х68 мм
Масса	0,28 кг.

3. Совместимость

Аудиотрубка Аудиодомофона DP-2HPN совместима с переговорными аудиопанелями COMMAX DR-201D / DR-201H / DR-201A / DR-2R / DR-2L. Тип питания замка должен совпадать с типом источника питания трубки!!!

4. Комплект поставки

Кронштейн настенный	1
Саморезы для крепления кронштейна	2
Шуруп для фиксации аудиодомофона	1
Руководство пользователя	1
Аудиодомофон	1

5. Правила хранения

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4, влияние пыли "Н"). В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание домофонов подразделяется на плановое и внеплановое обслуживание.

При плановом техническом обслуживании проводятся следующие виды работ:

1. Очистка блоков домофона от пыли и грязи.
2. Проверка целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
3. Проверка наличия заземления блока вызова и металлической двери.
4. Проверка крепления и работоспособность электромагнитного замка и его якоря.
5. Проверка величины напряжения питания блоков домофона на соответствие паспортным данным.
6. Осуществление вызов первого и самого удаленного абонента, проверка качества связи, открывание двери от абонентского устройства. При необходимости провести коррекцию соответствующих параметров.

Плановое обслуживание проводится раз в квартал. При эксплуатации в тяжелых условиях период частоты осмотра можно уменьшить.

Внеплановое обслуживание проводится при рассмотрении жалобы от абонента.

Внеплановое обслуживание включает в себя:

1. Провести пункты 1-6 планового обслуживания.
2. Провести тестирование системы домофона.
3. Локализовать неисправность.
4. Провести замену неисправного блока домофона или соединительных проводов.
5. Проверить работоспособность системы.

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться общие правила электробезопасности. «Прозвонку» соединительных проводов, монтажные, ремонтные работы осуществлять при отключенном напряжении питания. В блоке питания имеется опасное для жизни напряжение 220В. Запрещается разбирать блок питания во включенном состоянии. Замену предохранителя блока питания проводить при отключенном от питающей сети блоке питания. Запрещается устанавливать самодельные предохранительные устройства в блок питания.

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приобретения.

9. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-КР.РА01.В.30285/20 от 01.04.2020 г.

10. Свидетельство о приёме

Изделие «DP-2HPN» принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО "Ай Пи Дром".