Соединительные клеммы для светильников с размыкателем
Серия 873

2-проводная розетка ❶	1-проводная розетка ❷
AWG 18 - 12 “s”	AWG 18 - 4 “s”
AWG 16 - 12 “st”	600 В, 6 A
	600 В, 6 A
11 - 13 мм / 0,47 дюйма ❶	
9 - 11 мм / 0,39 дюйма ❷	

2-проводная розетка ❶	1-проводная розетка ❷
AWG 18 - 12 “s”	AWG 18 - 4 “s”
AWG 16 - 12 “st”	600 В, 6 A
	600 В, 6 A
11 - 13 мм / 0,47 дюйма ❶	
9 - 11 мм / 0,39 дюйма ❷	

❶ 2-проводной штекер
❷ 1-проводная розетка

Конт. №	Код	Кол-во в компл.
Соединительные клеммы для светильников с размыкателем		
2	**873-902**	40

Конт. №	Код	Кол-во в компл.
Соединительные клеммы для светильников с размыкателем		
3	**873-903**	40

Серия 873 одобрена согласно:

EN 60998
одножильные 0,2 мм² – 0,5 мм², 6 A для розетки
одножильные 1,5 мм² – 4 мм², 32 A для вилки
400 В/4 кВ/2

EN 61984
одножильные 0,75 мм², 6 A для розетки
одножильные 0,75 мм² – 4 мм², 32 A для вилки
400 В/4 кВ/2

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542.