

# РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ : ГАБАРИТЫ И МАССА КАБЕЛЯ

## КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБбШв

КВВГ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
4x1,0	7,3	81
5x1,0	8,0	99
7x1,0	9,2	136
10x1,0	11,3	188
14x1,0	12,2	243
19x1,0	13,5	313
27x1,0	15,9	428
37x1,0	17,7	564
52x1,0	21,1	790
4x1,5	7,9	101
5x1,5	9,2	138
7x1,5	9,9	173
10x1,5	12,2	239
14x1,5	13,2	312
19x1,5	14,6	406
27x1,5	17,3	559
37x1,5	19,7	759
4x2,5	9,4	155
5x2,5	10,2	191
7x2,5	11,0	243
10x2,5	13,8	339
14x2,5	14,9	450
19x2,5	16,5	590
27x2,5	20,1	837
37x2,5	22,4	1114
4x4	11,0	227
7x4	13,0	364
10x4	16,4	511
4x6	12,2	306
7x6	14,5	500
10x6	18,8	722

КВВГз		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
4x1,0	7,5	92
5x1,0	8,2	111
7x1,0	9,4	152
10x1,0	11,5	210
14x1,0	12,4	265
19x1,0	13,7	337
27x1,0	16,1	457
37x1,0	17,9	595
52x1,0	21,3	829
4x1,5	8,1	115
5x1,5	9,4	153
7x1,5	10,1	191
10x1,5	12,4	265
14x1,5	13,4	338
19x1,5	14,8	434
27x1,5	17,5	594
37x1,5	19,9	797
4x2,5	9,6	173
5x2,5	10,4	210
7x2,5	11,2	267
10x2,5	14,0	373
14x2,5	15,1	483
19x2,5	16,7	626
27x2,5	20,3	883
37x2,5	22,6	1163
4x4	11,2	252
5x4	12,2	309
4x6	12,4	338
5x6	13,5	414
4x1,0	8,5	99
5x1,0	9,2	118

КВВГЭ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
7x1,0	9,8	145
10x1,0	12,0	197
14x1,0	12,8	253
19x1,0	14,1	323
27x1,0	16,5	440
37x1,0	18,8	593
52x1,0	21,8	805
4x1,5	9,1	121
5x1,5	9,8	146
7x1,5	10,5	182
10x1,5	12,9	249
14x1,5	13,9	323
19x1,5	15,2	417
27x1,5	18,4	588
37x1,5	20,4	772
4x2,5	10,0	165
5x2,5	10,8	200
7x2,5	11,7	253
10x2,5	14,4	350
14x2,5	15,5	461
19x2,5	17,1	602
27x2,5	20,7	851
37x2,5	23,0	1129
4x4	11,7	238
7x4	13,7	375
10x4	17,1	523
4x6	12,8	318
7x6	15,1	511
10x6	19,4	736
4x1,0	12,1	258
5x1,0	12,8	287

КВБбШв		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
7x1,0	13,4	324
10x1,0	15,5	415
14x1,0	16,4	486
19x1,0	17,7	570
27x1,0	20,1	728
37x1,0	21,9	895
52x1,0	25,3	1179
4x1,5	12,7	288
5x1,5	13,4	324
7x1,5	14,1	372

КВБбШв		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
10x1,5	16,4	480
14x1,5	17,4	574
19x1,5	18,8	682
27x1,5	21,5	884
37x1,5	23,9	1124
4x2,5	13,6	348
5x2,5	14,4	398
7x2,5	15,2	466
10x2,5	18,0	601
14x2,5	19,1	733

КВБбШв		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
19x2,5	20,7	899
27x2,5	24,3	1206
37x2,5	26,6	1525
4x4	15,2	447
7x4	17,2	618
10x4	20,6	819
4x6	16,4	547
7x6	18,7	775
10x6	22,6	1049