

Паспорт  
ГЖИК.656111.005 ПС



**ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ**  
**СЕРИИ ПКЛ, ПКБ**

**КЭАЗ** 

The logo for KEAZ, featuring the Cyrillic letters 'КЭАЗ' in a bold, sans-serif font, followed by a stylized graphic symbol consisting of two upward-pointing chevrons.

АО «КЭАЗ», Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8  
[www.keaz.ru](http://www.keaz.ru)

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Номинальный ток 16 А

1.2 Номинальное напряжение 660 В частоты 50 и 60 Гц

1.3 Сечение присоединяемых проводников 1...2,5 мм<sup>2</sup>

1.4 Масса не более 0,06 кг.

1.5 Приставки ПКЛ устанавливаются на все типы контакторов. Приставки ПКБ устанавливаются на контакторы номинальным током до 100 А включительно.

Таблица 1 – Количество дополнительных контактов.

Обозначение типа	Количество контактов		Характеристика изделия
	замык.	размык.	
ПКЛ-02-УХЛ4	0	2	Приставки контактные
ПКЛ-20-УХЛ4	2	0	
ПКЛ-11-УХЛ4	1	1	
ПКЛ-22-УХЛ4	2	2	
ПКЛ-04-УХЛ4	0	4	
ПКЛ-40-УХЛ4	4	0	
ПКЛ-13-УХЛ4	1	3	
ПКЛ-31-УХЛ4	3	1	
ПКБ-11-УХЛ4	1	1	

# 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Приставка – 1 шт.

2.2 Паспорт на упаковку – 1 шт.

## **3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Приставка (типоисполнение и дату изготовления см. на табличке) соответствует требованиям ТУ3425-045-05758109-2008 и признана годной к эксплуатации.

## **4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик приставки(ок) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с даты выпуска.

**Дату изготовления см. на упаковке.**

**Технический контроль произведен**

**КАЗ** 

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8