




# Клеммы проходные и клеммы с заземлением 1,5 мм<sup>2</sup> ... 6 мм<sup>2</sup>, серии 279 ... 282

0,08 ... 1,5 мм <sup>2</sup> 800 В/8 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 18 А	AWG 28 ... 16 600 В, 10 А ④ 600 В, 15 А ⑤	0,08 ... 2,5 мм <sup>2</sup> 800 В/8 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 24 А	AWG 28 ... 12 * 600 В, 20 А ④ 600 В, 20 А ⑤	0,08 ... 4 мм <sup>2</sup> 800 В/8 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 32 А	AWG 28 ... 12 600 В, 20 А ④ 600 В, 25 А ⑤
Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ②		Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 ... 9 мм / 0,33 дюйма ②		Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 9 ... 10 мм / 0,37 дюйма ②	



Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
<b>2-проводная проходная клемма</b>		<b>2-проводная проходная клемма</b>		<b>2-проводная проходная клемма</b>	
серые 279-101	100	серые 280-101	100	серые 281-101	100
синие 279-104 ③	100	синие 280-104 ③	100	синие 281-104 ③	100
<b>2-проводная клемма с заземлением</b>		<b>2-проводная клемма с заземлением</b>		<b>2-проводная клемма с заземлением</b>	
желто-зеленые 280-107	100	желто-зеленые 280-107	100	желто-зеленые 281-107	100
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 3 мм</b>	
оранжевые 280-302	100 (4x25)	оранжевые 280-302	100 (4x25)	оранжевые 281-302	100 (4x25)
серые 280-301	100 (4x25)	серые 280-301	100 (4x25)	серые 281-301	100 (4x25)
<b>Разделитель, выступающий, толщина 2 мм</b>		<b>Разделитель, выступающий, толщина 2 мм</b>		<b>Разделитель, выступающий, толщина 2 мм</b>	
оранжевые 280-322	100 (4x25)	оранжевые 280-322	100 (4x25)	оранжевые 281-322	100 (4x25)
серые 280-332	100 (4x25)	серые 280-332	100 (4x25)	серые 281-332	100 (4x25)
<b>Смежная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> 15 А</b>		<b>Смежная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>		<b>Смежная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>	
серые 279-402	200 (8x25)	серые 280-402	200 (8x25)	серые 281-402	200 (8x25)
желто-зеленые 279-422	200 (8x25)	желто-зеленые 280-422	200 (8x25)	желто-зеленые 281-422	200 (8x25)
<b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> 15 А</b>		<b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>		<b>Поперечная перемычка, изолир., I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> клемма</b>	
серые 279-409	100 (4x25)	серые 280-409	100 (4x25)	серые 281-409	100 (4x25)
<b>Ступенчатая перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 15 А</b>		<b>Ступенчатая перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 15 А</b>		<b>Ступенчатая перемычка, изолированная, I<sub>N</sub> 15 А</b>	
серые 284-414	50 (2x25)	серые 284-414	50 (2x25)	серые 284-414	50 (2x25)
<b>Промежуточная пластина, толщ. 1 мм</b>		<b>Промежуточная пластина, толщ. 1 мм</b>		<b>Промежуточная пластина, толщ. 1 мм</b>	
серые 281-333	100 (4x25)	серые 281-333	100 (4x25)	серые 281-333	100 (4x25)
оранжевые 281-336	100 (4x25)	оранжевые 281-336	100 (4x25)	оранжевые 281-336	100 (4x25)
<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>		<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>		<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>	
желтые 279-405	100 (4x25)	желтые 280-405	100 (4x25)	серые 284-413	50 (2x25)
<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>	
серые 209-170	50 (2x25)	серые 209-170	50 (2x25)	серые 283-414	50 (2x25)
<b>Тестовый адаптер, ширина 5 мм, для клемм 1,5 ... 4 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 210-137 диаметром 2,3 мм</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 5 мм, для клемм 1,5 ... 4 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 210-137 диаметром 2,3 мм</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 5 мм, для клемм 1,5 ... 4 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 210-137 диаметром 2,3 мм</b>	
серые 280-404	100 (4x25)	серые 280-404	100 (4x25)	серые 281-405	100 (4x25)
<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>		<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>		<b>Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм</b>	
<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>		<b>Тестовый адаптер, ширина 8,3 мм, для клемм 1,5 ... 10 мм<sup>2</sup>, для тестового штекера 4 мм Ø</b>	
серые 209-170		серые 209-170		серые 209-170	