

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ : ГАБАРИТЫ И МАССА КАБЕЛЯ

ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ, АВВГЭнг(А)-ХЛ,  
ВБШвнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-ХЛ, АВВГ-Пнг(А)-ХЛ

ВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
1x1,5ок-0,66	5,3	43
1x2,5ок-0,66	5,6	55
1x4ок-0,66	6,3	75
1x6ок-0,66	6,8	97
1x10ок-0,66	8,0	145
1x16ок-0,66	9,1	209
1x25ок-0,66	10,6	309
1x35ок-0,66	11,6	403
1x50ок-0,66	13,1	531
2x1,5ок(N)-0,66	8,9	117
2x2,5ок(N)-0,66	9,7	147
2x4ок(N)-0,66	11,0	201
2x6ок(N)-0,66	12,0	255
2x10ок(N)-0,66	14,4	386
2x16ок(N)-0,66	16,2	532
2x25ок(N)-0,66	21,3	887
2x35ок(N)-0,66	23,6	1148
2x50ок(N)-0,66	26,6	1490
3x1,5ок(N,PE)-0,66	9,3	136
3x2,5ок(N,PE)-0,66	10,1	175
3x4ок(N,PE)-0,66	11,6	243
3x6ок(N,PE)-0,66	12,6	314

ВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
3x10ок(N,PE)-0,66	15,2	482
3x16ок(N,PE)-0,66	17,1	678
3x25ок(N,PE)-0,66	22,5	1121
3x35ок(N,PE)-0,66	25,0	1465
3x50ок(N,PE)-0,66	28,1	1916
4x1,5ок(N)-0,66	10,0	160
4x2,5ок(N)-0,66	10,9	209
4x4ок(N)-0,66	12,5	294
4x6ок(N)-0,66	13,7	385
4x10ок(N)-0,66	16,6	601
4x16ок(N)-0,66	18,8	855
4x25ок(N)-0,66	24,9	1427
4x35ок(N)-0,66	27,3	1843
4x50ок(N)-0,66	30,8	2418
5x1,5ок(N,PE)-0,66	10,8	189
5x2,5ок(N,PE)-0,66	11,8	250
5x4ок(N,PE)-0,66	13,6	356
5x6ок(N,PE)-0,66	14,9	470
5x10ок(N,PE)-0,66	18,2	731
5x16ок(N,PE)-0,66	20,6	1042
5x25ок(N,PE)-0,66	27,2	1731
5x35ок(N,PE)-0,66	29,8	2249

ВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
5x50ок(N,PE)-0,66	34,2	2996
1x1,5ок-1	5,7	48
1x2,5ок-1	6,0	60
1x4ок-1	6,9	84
1x6ок-1	7,4	106
1x10ок-1	8,2	149
1x16ок-1	9,3	213
1x25ок-1	10,8	314
1x35ок-1	11,8	408
1x50ок-1	13,3	536
2x1,5ок(N)-1	9,7	134
2x2,5ок(N)-1	10,5	166
2x4ок(N)-1	12,2	233
2x6ок(N)-1	13,2	290
2x10ок(N)-1	14,8	399
2x16ок(N)-1	16,6	547
2x25ок(N)-1	21,7	906
2x35ок(N)-1	24,0	1170
2x50ок(N)-1	27,0	1514
3x1,5ок(N,PE)-1	10,2	155
3x2,5ок		
3x4ок		

АВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
1x2,5ок-0,66	5,6	40
1x4ок-0,66	6,3	51
1x6ок-0,66	6,8	60
1x10ок-0,66	8,0	84
1x16ок-0,66	9,1	113
1x25ок-0,66	10,6	158
1x35ок-0,66	11,6	193
1x50ок-0,66	13,1	247
2x2,5ок(N)-0,66	9,7	117
2x4ок(N)-0,66	11,0	154
2x6ок(N)-0,66	12,0	182
2x10ок(N)-0,66	14,4	261
2x16ок(N)-0,66	16,2	339
2x25ок(N)-0,66	21,3	580
2x35ок(N)-0,66	23,6	700
2x50ок(N)-0,66	26,6	916
3x2,5ок(N,PE)-0,66	10,1	130
3x4ок(N,PE)-0,66	11,6	171
3x6ок(N,PE)-0,66	12,6	205

АВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
3x10ок(N,PE)-0,66	15,2	297
3x16ок(N,PE)-0,66	17,1	390
3x25ок(N,PE)-0,66	22,5	664
3x35ок(N,PE)-0,66	25,0	831
3x50ок(N,PE)-0,66	28,1	1060
4x2,5ок(N)-0,66	10,9	149
4x4ок(N)-0,66	12,5	199
4x6ок(N)-0,66	13,7	240
4x10ок(N)-0,66	16,6	354
4x16ок(N)-0,66	18,8	471
4x25ок(N)-0,66	24,9	818
4x35ок(N)-0,66	27,3	998
4x50ок(N)-0,66	30,8	1278
5x2,5ок(N,PE)-0,66	11,8	175
5x4ок(N,PE)-0,66	13,6	237
5x6ок(N,PE)-0,66	14,9	289
5x10ок(N,PE)-0,66	18,2	422
5x16ок(N,PE)-0,66	20,6	562
5x25ок(N,PE)-0,66	27,2	970

АВВГнг(А)-ХЛ		
Число жил, номинальное сечение (мм <sup>2</sup> ), исполнение, напряжение (кВ)	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км
5x35ок(N,PE)-0,66	29,8	1194
5x50ок(N,PE)-0,66	34,2	1537
1x2,5ок-1	6,0	45
1x4ок-1	6,9	60
1x6ок-1	7,4	70
1x10ок-1	8,2	88
1x16ок-1	9,3	117
1x25ок-1	10,8	162
1x35ок-1	11,8	198
1x50ок-1	13,3	253
2x2,5ок(N)-1	10,5	136
2x4ок(N)-1	12,2	185
2x6ок(N)-1	13,2	216
2x10ок(N)-1	14,8	274
2x16ок(N)-1	16,6	354
2x25ок(N)-1	21,7	600
2x35ок(N)-1	24,0	744
2x50ок(N)-1	27,0	940